



Areswatt New Energy

F1200



大容量便携式储能电源

产品特点



超大容量

1024Wh超大容量电池配备1200W额定功率输出, 电池容量比F800提升100%, 满足家庭应急和中型设备的长时间用电需求



丰富接口配置

全面的输出接口: AC插座、DC插座、USB-PD 100W快充、USB-PD 20W、USB-A QC3.0, 同时为更多设备提供电力支持



高效充电系统

1.2小时超快充电, 支持太阳能和市电双重充电方式, 1000W最大交流输入功率, 充电效率比F800提升150%



专业级便携

紧凑型设计, 11.5KG重量, 尺寸324×205×262mm, 在大容量基础上保持良好的便携性, 适合家庭应急、户外工作等场景



安全稳定

采用磷酸铁锂LiFePO4电池技术, 3500+循环寿命, 容量保持率>80%, 配备完善的BMS保护系统, 提供2年标准质保服务



型号	F1200
主要参数	
额定功率	1200W
电池容量	1024Wh
充电温度	0-40°C
放电温度	-15-40°C
充电时间	1.2小时
充电方式	太阳能或市电充电
电池类型	磷酸铁锂
循环寿命	3500+次循环, 循环寿命>80%
质保周期	2 年
输入参数	
交流输入	最大 1000W
UPS功能	切换时间<10ms
光伏输入	200W
车载输入	12V/24V
输出参数	
输出插座*3(欧规)	美规插座*2
输出插座(欧规)	220v-230v,50/60Hz
车载点烟器输出*1	最大 120W,12V/10A
快充输出	NA
USB-PD 100W*1	5/9/12/15/20V DC,最大 5A,100W
USB-PD	1*20W
USB-A	2*USB-A QC3.0
外观参数	
重量	11.5Kg
尺寸	324*205*262mm
包装箱	44*31*42cm
LED显示屏	1个
USB接口	4 个
直流插座	1 个
交流插座	3 个
其他参数	
输入接口	适配器*1/车载+光伏接口*1
使用手册	英语/德语/法语/西班牙语/意大利语/波兰语/乌克兰语
HS编码	8507600090
包装方式	纸箱
品牌定制起订数量	300 台
托盘包装起订数量	40 台(不含托盘)



技术支持

有关操作环境、技术参数和定制解决方案的详细信息, 请咨询我们的技术专家